

RELACART UH-1 UHF-Handmikrofon für WAM-402

Mikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender für WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055228

GTIN: 4026397650655



Listenpreis: 172.55 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397650655

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Reichweite:	Bis zu 60m
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Schaltbandbreite:	11 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low)
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 5,6 cm
Gewicht:	0,31 kg