

# OMNITRONIC EP-220NET Preamplificatore con radio Internet, DAB+ e Bluetooth 10007079

Preamplificatore 19" con radio Internet, DAB+, Bluetooth e telecomando IR

GTIN: 4026397695359



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

## Features :

- Radio Internet con sintonizzatore DAB+/FM, Bluetooth e supporto UPnP/DLNA
  - Varie opzioni di streaming tramite Wi-Fi, presa LAN e Bluetooth
  - Ampio display a colori TFT da 2", comando semplice Jogdial, impostazioni di equalizzazione, timer di spegnimento e funzione sveglia
  - Accesso a migliaia di stazioni radio in tutto il mondo
  - Ricerca dei canali per genere, nome del canale, posizione
  - 4 ingressi stereo line (RCA) sul retro
  - Ingresso AUX da 3,5 mm sulla parte anteriore
  - 1 ingresso microfono combinato sul davanti con controlli per volume, bassi e alti
  - Interruttore sorgente audio
  - Regolatori per volume, bassi e alti
  - 3 uscite master stereo
  - Uscite audio digitali e analogiche (Toslink, coassiali, RCA)
  - Controllabile via Wi-Fi; Telecomando IR
  - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
  - Custodia per mixer
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 2 x Antenna, 1 x cavo RCA, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397695359

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	6 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20,000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Wi-Fi:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Protocolli di sicurezza: WEP/WPA/WPA2
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via RJ-45 (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm , non sim. Ingresso: 20 kOhm , sim.
Attivazione:	Wi-Fi; Telecomando IR
Bluetooth:	Versione: 4,2 + EDR
Nome del dispositivo Bluetooth:	EP-220NET
Audioplayer:	Sintonizzatore FM + radio Internet + BT + DAB+
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo TFT
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Regolatore volume, Regolazione del suono, Menu; Pulsanti di navigazione, Encoder
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Connessione di rete via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (F) versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: AUX via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: ottica via 1 x toslink Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F) versione da incasso
Canali:	Canale del microfono: 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ

Uscita master: Stereo, channel control via  
manopola, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore  
sorgente

---

Formato musicale:	MP3, AAC/AAC+; FLAC
Livello massimo:	Ingresso: line +20 dBu Uscita: +22 dBu
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 19 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	2,20 kg
Telecomando	
Alimentazione elettrica:	3V
Pila:	2 x Micro (AAA) (non in dotazione)

---