

OMNITRONIC EP-220PS Preamplificatore con lettore MP3, Bluetooth e radio FM 9,5" EAN: 4026397702484

Preamplificatore universale 9,5" con lettore audio, Bluetooth e radio FM GTIN: 4026397702484



Prezzo di listino: 177.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The EP-220PS is particularly suitable for permanent installations in restaurants, gyms and retail locations which require quick-access music playback control. It features 2-way tone control and offers four inputs for audio units with line signal level (e.g. CD player, tuner, mixer). Stream your music wirelessly from your smartphone, tablet or computer via Bluetooth to the built-in audio player, which also offers an FM tuner and slots for USB storage devices and SD(HC) memory cards. A remote control is included for convenient control of the audio player. Via the input selector one of the sources can be selected for playback. The preamplifier is also provided with an adjustable microphone input. For better intelligibility of an announcement, a priority function can be activated. Thanks to its separate master outputs the EP-220PS can be directly connected to active speakers or amplifiers.

Features :

- Trasmissione musicale wireless dai tuoi dispositivi musicali (ad es. smartphone, tablet) tramite Bluetooth
- Porta USB 2.0 e slot per scheda SD
- Sintonizzatore FM con scansione automatica
- 1 ingresso microfono con controlli per volume, bassi e alti sul davanti
- La tensione virtuale e la funzione di priorità per l'ingresso del microfono possono essere attivate
- Regolatori per volume, bassi e alti
- Interruttore sorgente audio
- Indicatore di livello a LED stereo a 5 cifre
- 2 uscite master stereo
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702484

Peso : 2,09 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.08 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; centri sportivipalestre; Ristoranti, bar e hotel; installazione
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- audioplayer**
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Antenna, 1 x telecomando, 1 x Pila, 4 x piede, 6 x Staffa di montaggio, 8 x viti, 1 x connettore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	8 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm , non sim. Ingresso: 20 kOhm , sim.
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Frequenza di ricezione del sintonizzatore:	FM 87-108 MHz
Controlli:	Interruttore sorgente, Regolatore volume, Regolazione del suono
LED di stato:	Indicatore di livello, Tensione virtuale
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via Belling-Lee (M) Ingresso: line via 4 x RCA (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (sim.) Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 2 x morsetto a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo 1 x regolatore a 2 bande
Sensibilità di ingresso:	1 V
Livello massimo:	Ingresso: microfono -11 dBu Ingresso: line +14 dBu Uscita: +22 dBu
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 24 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	1,70 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Audioplayer	

Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth + radio FM
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Formato musicale:	MP3; WMA; WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 16/32)