

EUROLITE QuickDMX Trasmittitore radio/Ricevitore per esterni

Ricetrasmittitore radio DMX resistente agli agenti atmosferici, IP65

Art.n.: 70064710

GTIN: 4026397702408



Prezzo di listino: 224.91 €

incl. 19% IVA

Features :

- Commutazione automatica tra il trasmettitore e il ricevitore
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Collegamento alla rete bloccabile (IP T-Con)
- Controllabile via QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 600m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Con staffa omega
- Adatto per uso esterno IP65

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702408

Peso : 1,55 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso

Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 600m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 17,3 cm Larghezza: 15,6 cm Altezza: 9,2 cm
Peso:	1,28 kg