

OMNITRONIC CPE-120P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, 120 W RMS

Art.n.: 80709607

GTIN: 4026397683172



Prezzo di listino: 284.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- Slot per schede SD e porta USB
 - Sintonizzatore FM con scansione automatica
 - 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
 - Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
 - Mic 2 e 3 commutabili mic/line
 - 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
 - 1 uscita di linea
 - Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
 - Indicatore di livello a LED quadruplo
 - Funzionamento di rete e di emergenza a 24 V
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
 - 2 U
 - Custodia per mixer
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Antenna, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397683172

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz
O

| | |
|----------------------------|---|
| | 24V |
| Potenza totale installata: | 240 W |
| Potenza in uscita: | 120 W RMS |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Impedenza: | 4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V |
| Attivazione: | Bluetooth; Telecomando IR |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth + radio FM |
| Commutazione: | Class D |
| Circuito di protezione: | Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: mic/line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 2 x RCA stereo Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,774 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande |
| Formato musicale: | MP3 |
| Struttura della custodia: | 2 U Custodia per mixer |
| Misure: | Larghezza: 30,3 cm Profondità: 22 cm Altezza: 9,1 cm |
| Peso: | 3,70 kg |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |