

OMNITRONIC MP-120P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR, 120 W RMS

Art.n.: 80709621

GTIN: 4026397503456



Prezzo di listino: 403.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione delle cartelle e funzioni di ripetizione (Repeat 1, All)
- 3 ingressi microfono (jack da 6,3 mm, non sim.) con controlli del volume separati
- Ingresso microfono 3 sul pannello frontale con funzione prioritaria regolabile
- 3 ingressi di linea (RCA stereo) con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea (RCA stereo)
- Gong, commutabile
- Regolatori di alti e bassi per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 7 cifre
- Regolatore master per il segnale di uscita
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Amplificatori, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397503456

Peso : 10,65 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 240,00 W

Potenza in uscita: 120 W RMS

| | |
|---|--|
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Intervallo di frequenza: | 80 - 14000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >75 dB microfono >85 dB line |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Impedenza: | ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V |
| Attivazione: | Telecomando IR |
| Audioplayer: | USB + SD |
| Commutazione: | Class AB |
| Circuito di protezione: | Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono |
| Formato musicale: | MP3 |
| Numero di file: | Massimo 999 |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32) |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 40 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 9,00 kg |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |